



## Regelplan B I / 16

Zweistreifige Fahrbahn mit Kreisverkehr

Verkehrsregelung durch Lichtzeichenanlage mit Fußgängerquerung

- [ ] Einrichtung einer Umleitung
- [ ] Anpassung der vorhandenen Verkehrszeichen gemäß Eintragung

### Querabspernung

durch doppelseitige Leitbake mit doppelseitiger gelber Warnleuchte und Absperrschrankengitter mit mindestens 3 gelben einseitigen Warnleuchten

### Längsabspernung auf Fahrbahn des Knotenpunktarms

durch doppelseitige Leitbaken, Abstand max. 5 m

### Querabspernung auf Fahrbahn

einseitige Leitbake

Abstand längs 1–2 m  
quer 0,6–1 m

mit gelben einseitigen Warnleuchten

### Längsabspernung Kreisfahrbahn

einseitige Leitbake

### Querabspernung auf Gehweg

Absperrschrankengitter

### Längsabspernung zum Gehweg

durch Absperrschrankengitter Warnleuchten gemäß Teil B, Abschnitt 2.4.3 Absatz 2

1) andere Breiten siehe Teil B, Abschnitt 2.4.2

2) [ ] Signalzeitenplan,  
[ ] Signallageplan  
[ ] Phasenfolgeplan  
als Anlage beigefügt und angeordnet

*möglichst verkehrsunabhängige Schaltung anordnen*

*an den nicht unmittelbar von der Arbeitsstelle betroffenen Zufahrten kann sich (DUNKEL-GELB-ROT-DUNKEL) als Signalfolge empfehlen*

3) [ ] Befahrbarkeit mittels Schleppkurven geprüft